赤外線暗視防滴カメラ「H302A」・取扱説明書

各部名称			
1	明るさ感知	4	電源端子
2	レンズ	5	映像端子（BNC)
3	赤外線LED		

製品スペック	
型番	H302A
撮像素子	1/3"SONY CCD
有効画素数	25万画素(510x492)
水平解像度	カラー: 420TV 本
電子シャッタ	自動: 1/50 〜 1/100000 秒
最低被写体照度	0.8LUX/F2.0
S/N比	48dB以上
逆光補正	自動
ゲインコントロール	自動
ホワイトバランス	自動
デイ/ナイト	電子式
レンズマウント	なし
ズーム	なし(3.6 mm固定)
プライバシーマスキング	なし
ビデオ方式	NTSC
ビデオ出力	1ch BNC(1.0Vp-p, 75 Ω)
IR LED	5-10m
動作環境	
電源	DC12V
消費電力	7W 以下
動作可能温湿度	-30 〜 +60℃ 20 〜 80%
IP保護等級	IP65
サイズ	約93mm x 80mm
重量	300g
保証期間	ご購入より 3 ヶ月 (初期不良 1 週間)

【使用上のご注意】 ※ ご使用前に必ずお読みください

・本製品は精密機械です。取り扱いにご注意ください。
・本製品に付属の AC アダプター以外は使用しないでください。
・赤外線の到達距離などに関しましては環境によって変化いたしますため、目安の距離となっており保証値ではありません。以上ご理解の上、ご使用頂けますようお願いいたします。
・本商品を使用中、何らかの不具合によって録画、録音、編集されなかった場合の補償および付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
・商品の設置（取り付け・取り外しなど）により生じた建物の損傷やその他の損害について当社は一切責任を負いません。
・お客様による監視映像（映像を含む）が何らかの理由により公となりまたは閲し目的以外に利用され、その結果個人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とする賠償請求やクレーム等に関しては、当社は一切責任を負いません。
・地震、雷、風水害などの自然災害及び当社の責任によらない火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他の条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。

【ご使用方法】

■カメラレンズの方向に注意して、取り付け位置を決めてください。
■あらかじめ天井等にケーブルを通す穴を用意した後、ネジでカメラ台座を天井等に固定してください。
■BNC ケーブルを別途お買い求めいただき接続してください。BNC ケーブルをモニター、ハードディスクレコーダー等、ご使用になる映像機器の外部入力端子に接続してください。
■接続ケーブルの電源差込口に付属の AC アダプターを接続してください。自動で電源が入ります。
■映像を確認し、レンズ位置などを調整してください。